



Upevnění uvnitř montážního profilu



Montáž z vnější strany montážního profilu



Upevnění modulu elektroniky uvnitř montážního profilu je možné pro tyto rozměry profilu a adaptéry hřídele:

PROFIL
57 x 51 mm
58 x 56 mm
78 x 67 mm
65 x 64 mm

ADAPTÉR
Šestihran do 14 mm
Čtyřhran do 14 mm
Kulatý do Ø 14 mm

Pro upevnění modulu elektroniky uvnitř montážního profilu můžete použít oboustrannou lepicí pásku obj. č. 9016646.



Upevnění modulu elektroniky pomocí oboustranné lepicí pásky je zaručeno v rozsahu teploty prostředí -30°C až +70°C. Pro spolehlivé upevnění je však naprosto zásadní a nezbytné nalepení pásky na dokonale čistý a odmaštěný povrch.

4 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ



Tento výrobek Somfy smí být zapojen pouze osobou s elektrotechnickou kvalifikací, odpovídající příslušným předpisům (Vyhláška č. 50). Pro ni je určen tento návod. Tato osoba je také zodpovědná za dodržení všech platných předpisů a norem, platných v zemi použití.



**Tento pohon se nesmí zapojovat přes oddělovací transformátor!
K pohonu J4 io lze použít výhradně modul elektroniky obj. č. 1811130.**

- Vypněte přívod napájecího napětí.
- Zapojte zásuvku na přívodním kabelu napájení, aby odpovídala zapojení konektoru modulu elektroniky J4 io, viz tabulka a obrázek:

Kontakt	230 V / 50 Hz
1	Nulový vodič (N)
2	Fázový vodič (L)
3	nezapojeno
4	Ochranný vodič (PE)

